

Produktblad MIPRO ACT311B/ACT32T 8AD

MIPRO ACT311B/ACT32T 8AD Trådlöst system med ACT32T ficksändare

Mipro ACT311B/ACT32T är ett prisvärt trådlöst system bestående av en mottagare ACT-311B samt en ficksändare ACT-32T, för att användas med valfri headmic eller mygga.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare). Mottagaren har metallchassi och kan rackmonteras.



- * Trådlös ficksändare + mottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antennor: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm
 - Spänning: 230V/50 Hz
- Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg
- S/N ratio: större än 106dB (A)
- Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR
- Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele
- Ficksändare: Plastchassi LCD display
- Vikt: 95 gram Batteri: 2 x 1,5V AA
- Dimension: 105x21x63 mm
- Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max 100 meter
- Bältesclip klädd i läder
- Bältesclip kan roteras 360 grader

ST1310721129 MIPRO ACT311B/ACT32T 8AD 5695 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar