

## Produktblad

### MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD Trådlöst dubbelsystem med handmik + ficksändare

Mipro ACT312B är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en handmikrofon ACT-32H samt en ficksändare ACT-32T.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången).

Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång (6,3mm) i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- \* Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
- \* 823-832MHz (8A-D) licensfri
- \* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- \* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
- \* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå

- \* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

<ul> <li> Spänning: 230V/50 Hz </li> </ul>

Dimension: 210x180x44 mm </li> <li> Vikt: 0,8kg </li>

<li> S/N ratio: större än 106dB (A) </li> </ul>

Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR </li> </ul>

Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele </li> </ul>

<li> Handmikrofon: Plastchassi </li> <li> LCD display </li>

<li> Vikt: 246 gram </li> </ul>

Diameter: 38 mm </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li>

<li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: Max

100 meter </li> </ul>

Ficksändare: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt:

95 g </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> </ul>

Dimension: 105x21x63 mm </li> <li> Sändningseffekt:

< 10mW </li> <li> Räckvidd: max 100m </li> </ul>

Bältesclip klädd i läder </li> <li> Bältesclip kan roteras

360 grader </li> <li> Ej kompatibel med

uppladdningsbara sändare </li> </ul>



**ST1310721152 MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD 10515 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar