

Produktblad Numark CM100 Allround/DJ-mixer

CM100, 19" Allround/DJ-mixer
AutoFader-Start och balanserade utgångar



Spänning: 230V/50Hz
Vikt: 3,4 kg
Mått: 483x177x107 mm
Antal rackenheter: 4 HE
Ingångar: 8 line, 3 phono, 2 mik
Ingångskontakter: RCA
Ingångskontakt mik: XLR, tele
Utgångskontakt obalanserad: RCA
Utgångskontakt balanserad: XLR
Equalizer: 1 x 5 bands stereo, 2-bands EQ för mik

CM100 är en smidig och mycket funktionell allroundmixer som är endast 4 HE. CM100 har fler ingångar och funktioner än de flesta i sin prisklass.

Varje kanal är utrustad med gain. CM100 har totalt 8 line, 3 phono och 2 mikingångar. Mikrofoningångarna har en separat 2-bands EQ och röststyrd Auto-Talk. Känsligheten för Auto-Talk kan justeras steglöst.

X-fadern är adresserbar och utbytbar. X-fadern har också Autofaderstart och Du kan därför kontrollera och starta CD-spelarens Cue-punkt med X-fadern. Är kompatibel med CDN-20/32/34/88.

CM100 har en 5-bands EQ som är urkopplingsbar. +/- 6dB eller +/- 12dB för EQ:n kan väljas. Förlyssningen är utrustad med X-fader som mixar mot utsignalen eller splittat i vänster/höger hörlur. Mastern har panoreringsmöjlighet och kan användas i mono eller stereo. Masterutgången är balanserad men mixern har också obalanserade "slav"-utgångar. CM100 har också en Zone-utgång med individuellt nivåreglage för att kunna ge olika volymer i olika utrymmen/lokaler. Uttag för 12V lampa med BNC-kontakt.

Utgående! Endast kvarvarande lagerex!

ST1100110210U Numark CM100 Allround/DJ-mixer 2880 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager