

Produktblad MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD Trådlöst dubbelsystem med 2 st handmik

Mipro ACT312B är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312 samt två st handmikrofoner ACT-32H.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången).

Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna (6,3mm) på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- * Trådlösa handmik:ar (x2) + dubbelmottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm
 - Spänning: 230V/50 Hz
 - Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg
 - S/N ratio: större än 106dB (A)
 - Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR
 - Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele
 - Handmikrofon: Plastchassi LCD display Vikt: 246 gram
 - Diameter: 38 mm Batteri: 2 x 1,5V AA
 - Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max 100 meter
 - Ej kompatibel med uppladdningsbara sändare



ST1310721160 MIPRO ACT312B/ ACT32Hx2 8AD 10734 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar